

Drehfeldrichtungsanzeiger - Prüfstecker



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2213
EAN	4024941022132
Produktgruppe	Drehfeldrichtungsanzeiger
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Anzeige der drei Phasen	TURE
Motordrehrichtungstester	FALSE
Berührungslose Erk. der Drehr.	TURE