



## Powerbank 10.000 mAh

Zwei USB-A-Ausgangsports (2,1 A und 1 A), zwei Eingangsports (USB-C und Micro-USB, jeweils 2 A), 10.000 mAh, weiß

Part No.: 406277

EAN-13: 0766623406277 | UPC: 766623406277

### Steckdose zum Mitnehmen

Die Manhattan Powerbank 10.000 mAh ist Ihre flexible Notstromversorgung für unterwegs. Laden Sie Smartphones, Tablets, Navis, Digitalkameras, mobile Spielekonsolen u. v. m. im Handumdrehen wieder auf. Dazu stehen Ihnen gleich zwei USB-A-Ausgangsports mit schnellen 2,1 A und 1 A zur Verfügung. Um das passende Ladekabel müssen Sie nicht kümmern, denn ein praktisches 2-in-1-Kabel (USB-C und Micro-USB auf USB-A) ist im Lieferumfang dabei und deckt damit alle älteren und neuen Android-Modelle ab. Auftanken lässt sich diese Powerbank wahlweise per USB-C- oder USB-A-Eingangs-Port. Dank Überspannungs- und Überladungsschutz wird die empfindliche Elektronik Ihrer teuren Geräte dabei nicht gefährdet. Ein integrierter, leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku sorgt für langen und zuverlässigen Einsatz. Die vierstufige LED-Anzeige informiert stets über die verbleibende Kapazität. Diese Powerbank ist ideal auf Reisen und immer wenn keine Steckdose verfügbar ist. Dabei ist sie kompakt genug für jede Hand- und Hosentasche.

### Merkmale:

- Praktischer, aufladbarer, externer Zusatzakku für mobile Geräte
- Energiereserve mit bis zu 10.000 mAh
- Energiereserve mit bis zu 10.000 mAh über zwei USB-A-Ladeports, ideal wenn keine Steckdose verfügbar ist
- Zwei USB-A-Ports liefern bis zu 5 V bei 2,1 A und 1 A
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Schnell aufladbar via USB-C oder Micro-USB
- LEDs zur Anzeige der Akkuleistung auf einen Blick
- Leistungsstarker, effizienter Lithium-Polymer-Akku für langen und zuverlässigen Einsatz

- Ideal für Smartphones, Tablets und mehr
- Taschentaugliches, kompaktes und stylisches Design, ideal für unterwegs
- 2 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards und Zertifikate

- CE
- FCC
- RoHS

### Allgemein

- Akku: ein Lithium-Polymer-Akku, integriert
- LEDs zur Anzeige der Akkuleistung in Prozent: 1 LED (<25%), 2 LEDs (25% - 49%), 3 LEDs (50% - 74%) und 4 LEDs (75% - 100%)
- Taste zur Aktivierung der LEDs und Akkuanzeige

### Stromversorgung

- Leistungsaufnahme: USB 5 V, 2 A
- Ausgangsleistung: USB 5 V, 2,1 A max.
- Kapazität: 10.000 mAh
- Wattstunden: 37
- Überspannungsschutz
- Überladungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Powerbank-Akkuladezeit: mindestens ca. 5 Stunden mit einem 2,4 A Ladegerät oder höher

### Ports

- 2 x USB-A: 2.1 A and 1 A (Ausgang)
- 1 x Micro-USB: 2 A (Eingang)
- 1 x USB-C: 2 A (Eingang)

### Physische Details

- Betriebstemperatur: beim Laden 0 - 40°C; beim Entladen -10 - 60°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Abmessungen: 136 x 67 x 15 mm
- Gewicht: 205 g

### Lieferumfang

- Powerbank 10.000 mAh
- Micro-USB auf USB-A-Ladekabel, 30 cm
- Kurzanleitung

