

MarConnect e-Stick. Rádióvevő

- Adat interfésszel rendelkező bármely Mahr kézi mérőkészülék utólagos felszereléséhez
- Mérési értékek vezeték nélküli átvitele mérőeszközről PC-re
- Biztonságos adatátvitel a mért értéket vevő PC-től a mérőeszközhöz küldött visszajelzésnek köszönhetően
- A vétel optikai visszaigazolása az adómodulon
- Kompakt adómodul külső antena nélkül
- Kétirányú rádiókapcsolat (mérőeszközök távlekérdezése)
- Rádiófrekvencia 2400 MHz
- **Szállítási terjedelem:** e-stick, rádióvevő, illesztőprogram
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)



Műszaki adatok

Rendelési sz.	4102230	
Frekvenciasáv	MHz	2400
Vételi távolság		max. 6 m
Terméktípus		e-Stick
Csatlakoztatható e-stick rádióvevők száma		1
E-stickhez csatlakoztatható adómodulok száma		8
Mérőkészülékhez		Adómodulok 16 EWe, 2000 e, RS232 e

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus	Mérőkészülékhez
4102231	Adómodul e-stickhez	16 EWe	MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWW, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR, 40 EWS, 40 EWW, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR MarSurf PS1, PS10
4102232	Adómodul e-stickhez	2000 e	Digimar 816 CL MarCator 1088 / 1088W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxµm II Millimar C1200
4102233	Adómodul e-stickhez	RS232 e	Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
4102239	Elem e-stickhez / FM2 adómodulhoz CR 1/3 típus	CR1/3N	
4102554	USB 2.0 hosszabbító, 5 m, kábelhossz Csatlakozók: 1 x USB 2.0 Data , 1 x USB Power	MC-USB-Ext	



16 EWe