



Heinz-Günter Lau GmbH
Elektronik und Messtechnik
Kornkamp 32
22926 Ahrensburg

Telefon: 04102 42343/44
Fax: 04102 43416

[PeakTech®](#) [Produkte](#) [Multimeter](#) [Digital - Handmultimeter](#) [PeakTech® 3410](#)

PeakTech® 3410 ART-NR.: P 3410

[ZURÜCK](#)

Digital-Multimeter 3 5/6-stellig

Innovatives 3 5/6-stelliges Digital Multimeter mit 20 mm LCD-Anzeige, Funktionssymbolen, Hintergrundbeleuchtung und einer Anzeige von max. 6000. Das PeakTech® 3410 überzeugt durch seine kompakte Bauweise, Einhandbedienung mit Drucktasten und Drehschalter; die einfache Bedienung wird durch eine automatische Bereichswahl unterstützt. Aufgrund der Funktionalität ist dieses Multimeter für den Service- und Ausbildungsbereich hervorragend geeignet.

- automatische und manuelle Bereichswahl
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Abschaltautomatik
- Überlastschutz in allen Bereichen
- Relativwertmessfunktion, Arbeitszyklus
- Batteriezustandsanzeige
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- mitgel. Zubehör: Tasche, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Temperatur-Adapter, Prüflleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung

Verfügbarkeit: ab Lager



ANLEITUNG

[PeakTech_3410.pdf \(563,1 kB\)](#)

BILDER

[3410 L.JPG \(1.158,2 kB\)](#)

[3410 R.JPG \(282,0 kB\)](#)

DCV	600 mV/6/60/600/1000 V; 0,1 mV; +/- 0,8 % + 5 st.
ACV	600 mV/6/60/600/700 V; 0,1 mV; +/- 1,0 % + 5 st.; Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz
DCA	600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 µA; +/- 1,5 % + 3 St.
ACA	600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 µA; +/- 1,8 % + 5 st.; Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz
Ohm	600 Ohm/6/60/600 kOhm/6/60 MOhm; 0,1 Ohm; +/- 0,5 % + 2 st.
Cap.	60/600 nF/6/60/300 µF; 10 pF; +/- 5,0 % + 10 st.
Freq.	100/1000 Hz/10/100/1000 kHz; 10 mHz; +/- 0,1 % + 3 st.

Temp.	-55 ... +1000 °C; 0,1 °C; +/- 2,0 % + 3 °C
Betriebsspannung	9 V-Batterie/battery
Abmessungen (BxHxT)	90 x 190 x 40 mm
Gewicht	500 g

