

[Produkte](#) [Stromzangenadapter 4mm / BNC](#) PeakTech® 4300

PeakTech® 4300 ART-NR.: P 4300

[ZURÜCK](#)

Stromzangenadapter für Multimeter ~ 1000 A AC/DC ~ mit 4mm Anschlußstecker

Bei unserem Zangenadapter handelt es sich um einen Meßwandler, der Messungen bis 1000 A AC/DC mit einer Frequenz bis 400 Hz in Verbindung mit einem Multimeter ermöglicht. Bei Strommessungen unter Verwendung eines Zangenadapters ist keine Schaltunterbrechung bzw. Entfernen der Isolation notwendig. Der Zangenadapter ist mit einem Handschutz versehen, der ein sicheres Arbeiten gewährleistet. Für Leiterdurchmesser bis 57 mm, einem Ausgang von 1 mV/A (1000:1) und einem Eingangswiderstand von 1 M Ω

- Sicherheit: EN 61010-1, CAT II 1000 V
- Zubehör: Batterie und Bedienungsanleitung



ANLEITUNG

[PeakTech_4250_4300_11-2017F.pdf \(431,3 kB\)](#)

BILD

[4300_Front_.jpg \(277,7 kB\)](#)

[4300_R_.jpg \(246,0 kB\)](#)

DCA	200/1000 A; $\pm 1,5\%$ + 2 A - 1 mV/A
ACA	200/1000 A; $\pm 1,5\%$ + 2 A - 1 mV/A
Sicherheit	IEC-1010-1; CAT II 1000 V
Betriebsspannung	9V-Batterie
Abmessungen (BxHxT)	100 x 240 x 43 mm
Gewicht	515 g
EAN-13	4250569401138

