

Funk-Steckdosengong mit Nachlicht + Bewegungsmelder



- Erfassungsbereich Bewegungsmelder: 120°, Reichweite: 3 m
- Batterie Taster: 1 x 3 V CR2032 (enthalten)
- Abmessungen Gong (Ø): ca. 75 mm; Tiefe (eingesteckt): ca. 35 mm
- Abmessungen Sender (BxHxT): ca. 85 x 38 x 21 mm

■ Reichweite: max. 50 m (Freifeld), 433 MHz

■ Einfache Montage - dank Funkübertragung keine Verdrahtung notwendig

■ 58 Melodien einstellbar

■ Lautstärke: max. 80 dB (4-Stufen regelbar)

Artikelnummer	0082180103
Beschreibung	weiß
EAN-Code	4006341717245
VE	3