

## Zeit- und Lichtsteuerung

### Digitale Zeitschaltuhren, Steckdosen-Zwischenstecker



#### Beschreibung

- Die topica smart ist eine Schuko-Steckdosen-schaltuhr, die für alle anfallenden Schaltaufgaben im Haushalts-, sowie Industriebereich, verwendet werden. Durch ihre hohe Funktionsvielfalt ist die topica smart sehr universell einsetzbar
- Mit Wochen-, Jahres- und Astrofunktion
- Impuls-, Zyklus-, Zufallsfunktion
- Bedienbar via Smartphone (Bluetooth)

#### Produktauswahl

Funktion	Zeitbasis	Betriebsspannung	Typ	Artikel-Nr.
Wochen-, Jahres- und Astrofunktion	Quarz	230 V AC	topica smart	43.15.0001.1

#### Technische Daten

	topica smart
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Montageart	Steckdosen-Zwischenstecker
Kontaktart	Schließer
Programmfunktionen	Wochenfunktion, Jahresfunktion, Astrofunktion, Impuls / Zyklus Funktion
Smartphone Bedienung per integriertem Bluetooth	Ja
Programmfunktionen	EIN-AUS
Anzahl Kanäle	1
Anzahl Speicherplätze	500
Gangreserve bei 25 °C	6 Jahre
Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 1	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 0,6	10 A
Glüh-/Halogenlampenlast	2600 W
LED-Lampen < 2 W	30 W
LED-Lampen > 2 W	300 W
Kürzeste Schaltzeit (Impuls / Zyklus Funktion)	1 s
Kürzeste Schaltzeit (Wochenfunktion, Jahresfunktion, Astrofunktion)	1 min
Ohmsche Last	3680 W
Ganggenauigkeit bei 25 °C	< 0,3 s/Tag (Quarz)
Zeitbasis	Quarz
Stand-by Leistung	0,9 W

# Zeit- und Lichtsteuerung

## Digitale Zeitschaltuhren, Steckdosen-Zwischenstecker

	topica smart
Anzeige	LCD-Anzeige
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II für Gehäuse, I für Steckersystem nach EN 62 730-1
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +40 °C

### Maßzeichnungen

