

PIR Decken Sensor mit Alarm

Modell BMD210

**Arbeitsprinzip:**

Auslösen durch
Bewegung

- Verwendung: als Alarmmelder bei Bewegung
- Alarmlautstärke 95 dB* / 85 dB(A)**
- Erfassungsbereich 5 Meter
- Erfassungswinkel: 360°
- Deckenaufhängung (inkl. 2x Schrauben, 2x Dübel)
- Mit 2 Mini-Fernbedienungen zum Aktivieren/Deaktivieren (pro FB 3xLR44 inklusive)
- Verzögerungszeit für das Verlassen und Betreten des gesicherten Raumes (5-10 Sek. Festeingestellt)
- Batteriebetrieb: 4x AA (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betrieb mit Netzteil möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ideal für: Haus, Geschäft, Wohnwagen, Camping, Garage, Büroräume usw
- Maße PIR Decken Sensor: ca 125 x 95 x 35 mm
- Maße Fernbedienung: 35 x 59 x 17 mm
- Gewicht PIR Decken Sensor: 132g
- Gewicht Fernbedienung: 24g (Pro Fernbedienung)
- Artikelnummer 5976
- EAN 4030152059768
- VE: 10

Lieferumfang: 1x Bewegungsmelder, 2x Fernbedienung, 6x Batterie LR44, Deckenaufhängung, 3x Schrauben, 3x Dübel, Bedienungsanleitung

*gemessen direkt am Schallwandler

**gemessen in 1 mtr. Entfernung zum Produkt