

Convertisseur d'interface universel FO RS232 / RS422 / RS485

Transférer des données sérielles à de très grandes distances

L'interface 81215 possède une interface commutable RS232, RS422, ou RS485, que le convertisseur transforme en une interface optique universelle pour les fibres optiques monomodes ou multimodes

Interfaces :

- 1 x RS232 / RS422 / RS485: connecteur SUB-D à 9 broches
- 1 x fibre optique monomode / multimode : connecteur SC

Gestion & connectivité :

- pas de réglage des paramètres de transmission nécessaire
- interface sérielle commutable : RS232 / RS422 / RS485
- interface sérielle universelle pour fibres optiques monomode et multimode
- transfert résistant aux perturbations à une distance pouvant aller jusqu'à 20 km
- isolation galvanique à presque n'importe quelle hauteur entre les appareils reliés

Tension d'alimentation :

- alimentation externe : 12 V - 48 V CC via un bornier à vis enfichable, port d'alimentation isolé galvaniquement

Normes & cie :

- conformité aux normes aussi bien dans des environnements de bureau qu'industriels

Connexions et affichage :

- port sériel : interface RS232/RS422/RS485, connecteur SUB-D à 9 broches
- port à fibre optique : connecteur SC
- mode de fonctionnement : RS232 / RS422 / RS485 2 fils avec commande automatique, avec et sans écho / RS485 4 fils avec commande automatique
- couplage surface de contact : UPC (Ultra Physical Contact)
- port d'alimentation : borniers à vis enfichables, grille de 5.08 mm, inscription "L+" et "M"
- indicateurs : 1x LED Data, 1x LED Power

Boîtier et autres données :

- boîtier en plastique pour le montage sur profilé chapeau, (L)22 x (P)105 x (H)75 mm, poids : 120 g
- indice de protection : IP20

Contenu de la livraison : interface universel FO RS232 / RS422 / RS485 (au besoin, commander le bloc d'alimentation en tant qu'accessoire)

Remarque : les produits présentés en tant qu'accessoires ne font pas partie intégrante du convertisseur d'interface et ne sont pas compris dans la livraison !



Visuel de référence: convertisseur d'interface universel FO (livré sans rail)

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Convertisseur d'interface universel FO	RS232 - RS422/485	1	bleu	81215	11130253
Zubehör: Montagewinkel zur Wandmontage				58812	11185029
Zubehör: Steckernetzteil	24V DC / 0,22 A			11021	11130226