

W&amp;T

www.wut.de

## Commutateur SIP Ring Switch, 4 sorties

### La commutation de réseaux téléphoniques...

Le commutateur SIP Ring Switch permet de déclencher des processus de commutation dans les réseaux téléphoniques Voice-over-IP ou les installations en appelant certains postes. Quatre canaux de commutation séparés sont disponibles. Il est ainsi possible de commander des ouvre-portes, des barrières et des lumières en appelant certains numéros d'appel.

#### Signaux de commutation :

4 sorties de commutation

- technique 24 V
- commutation de 230V et d'autres tensions via des relais de couplage
- courants de commutation jusqu'à 500 mA
- marche, arrêt ou commutation
- émission d'impulsions de commutation

#### Connectivité :

- interface web intuitive pour une installation facile
- compatible avec les solutions actuelles Voice-over-IP
- accès auxiliaires : Commutation via des requêtes HTTP / Commutation via des sockets TCP
- alarme et fonctions de notification :

e-mail pour la sélection de numéros définis

Log FTP indiquant quand telle ou telle sortie a été activée

requêtes HTTP pour la commande d'appareils tiers tels que des caméras

jusqu'à 30 actions configurables

- intégration dynamique dans d'autres sites Internet : accès direct aux états actuels via les requêtes HTTP, AJAX et JavaScript
- horloge interne

#### Connexion & affichage :

- sorties numériques : 4 sorties de commutation
- réseau : 10/100BaseT autosensting
- alimentation électrique : 12-24 VCC (env. 100mA@24V)
- isolation galvanique : sorties - entrées numériques - réseau : min. 1000 V
- ports : 1 x bornier à vis à 11 pôles pour I/O et alimentation - enfichable
- 1 x RJ45 pour le réseau
- affichage : LED d'état du réseau / 4 LEDs pour les états numériques

#### Boîtier :

- boîtier en plastique pour le montage sur profilé chapeau, dimensions : (L)45 x (P)90 x (H)56 mm, poids : 140 g
- indice de protection : IP20

**Contenu de la livraison :** anneau de commutation SIP, 4x Out, guide de démarrage rapide (le bloc d'alimentation et les autres accessoires peuvent être commandés séparément)

**Remarque :** les produits présentés comme accessoires ne font pas partie intégrante du commutateur et ne sont pas fournis !

#### Exemples d'utilisation :

- commande de portail, de porte et d'armoire
- commutation pouvant opérer sur plusieurs sites
- domotique, gestion technique du bâtiment
- commande de la lumière



Visuel de référence: commutateur SIP Ring Switch (livré sans rail)

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Commutateur SIP Ring Switch	RJ45	4	bleu	57753	11130251
Zubehör: Steckernetzteil	24V DC / 0,22 A			11021	11130226